


---

## COMMUTAZIONE DELLA RISOLUZIONE VIDEO DELLE TELECAMERE VULTECH SECURITY 4000 SERIES 5MP IN RISOLUZIONE VIDEO 4MP

---

Le impostazioni di fabbrica, prevedono che la risoluzione video delle telecamere analogiche 4in1 VulTech Security VS-UVC4050, siano impostate a 5 MP ed in tecnologia AHD.

Le telecamere analogiche 4in1 VulTech Security VS-UVC4050, possono essere settate alla risoluzione video di 4 MP per poterle collegare a tutti i video recorder digitali che accettano in ingresso la risoluzione video massima di 4 MP, attraverso il menù OSD della stessa.

Se collegate ai video recorder analogici 5in1 VulTech Security della serie VS con risoluzione video massima di 4 MP, si visualizzerà l'icona  in basso a sinistra della schermata, ad indicare che la risoluzione video della telecamera è impostata in 5 MP.

Se impostata sulla tecnologia CVI, la risoluzione video della telecamera è di 4 MP. Sarà, pertanto, sufficiente collegarla ad un video recorder digitale di almeno pari risoluzione, senza dover effettuare i passaggi di seguito descritti.

### PROCEDURA ATTRAVERSO MENÙ OSD DELLA TELECAMERA, IMPOSTATO IN LINGUA ITALIANA

1. Collegare la telecamera al video recorder analogico con risoluzione video massima di 4MP;
2. Impostare la telecamera sulla tecnologia CVBS seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta presente in prossimità del mini joystick;
3. Premere e rilasciare centralmente il mini joystick presente lungo il cavo della telecamera per accedere al menù OSD della stessa;
4. Portarsi sulla voce di menù USCITA VIDEO, come mostrato in Figura 1.1;



Figura 1 – Menù OSD telecamera VS-UVC4000 Series

5. Cliccare centralmente il mini joystick;
  6. Impostare la tecnologia in base alle proprie necessità premendo a destra/sinistra/sopra/sotto il mini joystick (Figura 1.2) e selezionare una tra le seguenti impostazioni;
- AHD: 4 MP 15 – 4 MP 25 – 4 MP 30
  - TVI: 4 MP 15 – 4 MP 25 – 4 MP 30



Figura 2 – Selezione tecnologia e risoluzione video

7. Spostarsi sulla voce di menù Ritorna e premere centralmente il tasto del mini joystick;
8. Spostarsi sulla voce di menù Salva&Esci.

Qualora non si riesca a risolvere eventuali problemi, è possibile contattare il supporto tecnico.

Prima di inviare la richiesta di contatto, suggeriamo di visitare la nostra area di supporto Web che contiene driver specifici dei prodotti, software, manuali utente, firmware, FAQ e altri contenuti utili a rispondere alle domande degli utenti. Contattare il supporto tecnico al numero verde 800 60 60 88 oppure inviare una e-mail all'indirizzo **info@vultech.it**.

Al fine di poter agevolare l'intervento dei nostri tecnici, suggeriamo di includere i seguenti dettagli nel corpo della mail:

- Nome esatto del prodotto
- Numero di serie del dispositivo presente sull'etichetta posta alla base dello stesso
- Breve descrizione del problema

Qualsiasi informazione fornita nell'e-mail verrà utilizzata esclusivamente per rispondere alla richiesta. VulTech Security garantisce che i dettagli personali non verranno assolutamente utilizzati per scopi commerciali né per pubblicizzare altri prodotti e servizi.

#### **AVVISO IMPORTANTE!**

Alcuni provider di servizi Internet possono bloccare le e-mail in risposta, presumendo si tratti di messaggi indesiderati. Per accertarsi di ricevere una risposta alla propria richiesta, si consiglia di aggiungere l'indirizzo **info@vultech.it** alla propria rubrica.